

Tragbare Powerstationen

						
Technische Daten	RIVER 3	RIVER 3 Plus	RIVER 3 Max	RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
USV	10 ms/ 20 ms	10 ms	10 ms	30 ms	30 ms	30 ms
AC-Ausgang	300 W gesamt (Spitze 600 W)	600 W gesamt (Spitze 1 200 W)	600 W gesamt (Spitze 1 200 W)	300 W gesamt (Spitze 600 W)	500 W gesamt (Spitze 1 000 W)	800 W gesamt (Spitze 1 600 W)
Kapazität	245 Wh	286 Wh	572 Wh	256 Wh	512 Wh	768 Wh
Ausgänge	5	7	8	5	9	10
Gewicht	3,5 kg	4,7 kg	7,7 kg	3,5 kg	6,1 kg	7,8 kg
Aufladezeit Wandsteckdose	320 W 1 Std.	360 W 1 Std.	650 W 1,5 Std.	360 W 60 Min.	660 W 60 Min.	780 W 70 Min.
Aufladezeit Solarpanel	2,6 Std.	1,5 Std.	3,2 Std.	110 W 2,9 Std.	220 W 2,9 Std.	220 W 4,3 Std.
Aufladezeit Kfz Ladung	2,8 Std.	3,3 Std.	7,6 Std.	3 Std.	6 Std.	9 Std.
Laufzeit Vergleich						
 Telefon 11 Wh	17,3 mal	18,8 mal	37,6 mal	17,8 mal	38 mal	57 mal
 Lautsprecher 10 W (DC)	18,2 Std.	19,9 Std.	39,7 Std.	11,1 Std.	15,8 Std.	23,7 Std.



									
Technische Daten	DELTA 3 Plus	DELTA 3	DELTA 3 1500	DELTA 2	DELTA Max 1600	DELTA Max 2000	DELTA 2 Max	DELTA Pro	DELTA Pro 3
AC-Ausgang	230 V 1 800 W (Spitze 3 600 W)	1 800 W (Spitze 3 600 W)	1 800 W (Spitze 3 600 W)	1 800 W gesamt (Spitze 2 700 W)	2 000 W gesamt (Spitze 5 000 W)	2 400 W gesamt (Spitze 5 000 W)	2 400 W gesamt (Spitze 4 800 W)	3 600 W gesamt (Spitze 7 200 W)	4 000 W insgesamt (Spitze 8 000 W)
Kapazität	1 024 Wh	1 024 Wh	1 536 kWh	1 024 Wh	1 612 Wh	2 016 Wh	2 048 Wh	3 600 Wh	4 096 Wh
Ausgänge	11	11	13	13 (AC x 4)	13 (AC x 4)	13 (AC x 4)	13 (AC x 4)	14 (AC x 4)	11 (AC x 5)
Gewicht	≤12,5 kg	≤12,5 kg	≤16,5 kg	12 kg	22 kg	22 kg	23 kg	45 kg	51,5 kg
Aufladezeit Aufladen an Wandsteckdose	1 500 W 56 Min.	1 500 W 56 Min.	1 500 W 1,5 Std.	1 200 W 80 Min.	1 600 W 1,6 Std.	2 000 W 1,6 Std.	2 300 W 81 Min.	2 900 W 1,9 Std.	1 800 W 120 V 2,73 Std. 3 600 W 240 V 1,63 Std.
Aufladezeit Solarpanel	1 000 W 70 Min	11 V-60 V, max. 500 W*1 2,3 Std.	11 V-60 V, max. 500 W / 3,5 Std.	400 W 3-4 Std.	400 W 3-5 Std.	400 W 3-7 Std.	400 W 3-7 Std.	400 W 3-12 Std.	2 600 W 2,27 Std.
Aufladezeit Kfz Ladung	800 W 1,3 Std.	800 W 1,3 Std.	800 W 2 Std.	11 Std.	16,8 Std.	21 Std.	Einzelner Anschluss 12 V / 8 A: 27 Std. Einzelner Anschluss 24 V/ 8 A: 13 Std.	37,5 Std.	800 W 6 Std.
Laufzeit Vergleich									
 Laptop 60 Wh	16 mal	16 mal	26 mal	16 mal	26 mal	32 mal	26 mal	57 mal	70 mal
 Kaffeemaschine 1 000 W	0,8 Std.	0.8 Std.	1,5 Std.	0,8 Std.	1,5 Std.	1,9 Std.	1,6 Std.	3,3 Std.	5,6 Std.