



MROS209

MediaRange optische 3-Tasten Funk-Maus, schwarz

MediaRange Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unsere kabellose 3-Tasten Maus lässt sich schnell und einfach per USB-Empfänger verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit

EIGENSCHAFTEN

- Ausführung: Optische 3-Tasten Funk-Maus
- Auflösung: 1200 dpi
- Anschluss: USB 2.0 2.4 GHz Nano-Empfänger; bis zu 10m Sendereichweite
- Stromversorgung USB Nano-Empfänger: DC 5V; USB bus-gespeist
- Stromversorgung Funk-Maus: 3.0V - 6mA; benötigt 2x Micro 1.5V AAA Batterien; nicht im Lieferumfang enthalten
- Anzahl Maustasten: 3 Tasten inkl. Scroll-Rad; mit Ein-/Ausschalter
- Kompatibel zu Windows, Mac und Linux; Plug & Play
- Sensorik, Abtastung und Reaktion: Optischer Sensor mit 1200 dpi; max. Beschleunigung: 10G; max. Geschwindigkeit: 30 IPS; USB-Signalrate: 125Hz
- Haltbarkeit: Maustasten (links/rechts) über 3.000.000 Klicks
- Frequenzbereich; Frequenzumtastung: 2405 - 2475 MHz; GFSK Modulationstechnik
- abgestrahlte Sendeleistung (EIRP): 1.88dBm (max.)
- max. Antennengewinn; Antennentyp: 0dBi; PCB Antenne
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 120 x 66 x 36mm
- Gewicht: ± 75g (ohne Batterie)

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- zum Anschluss an einem Computer oder Laptop
- ideal für das Büro oder Zuhause

Benutzeranleitung | Garantiebedingungen | Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

Hier können Sie die Benutzeranleitung, Garantiebedingungen sowie Anwendungs- und Sicherheitshinweise für MediaRange optische 3-Tasten Funk-Maus, schwarz (Art.Nr.: MROS209) herunterladen. Die vollständige Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie hier.

EAN Code Stk.:4260459619581

EAN Code Karton:4260459619598

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de